

PASSOTEL 9

Fonctionne via une ligne analogique

Fonctionne via un central T+T

Fonctionne via un port analogue NT2ab ISDN

Appel de 9 résidents par n° abrégés

Touche d'appel direct

Synthèse vocale 10 messages

Horloge intégrée

Clavier de code (digicode)



Connecté à une ligne téléphonique du réseau public ou d'un central téléphonique privé, **PASSOTEL 9** permet de joindre jusqu'à 9 résidents par composition du n° abrégé correspondant.

PASSOTEL 9 dispose également d'une touche d'appel directe pour joindre un correspondant par simple appui sur le bouton. Après passage en communication, le correspondant peut par appui d'une ou plusieurs touches de son clavier de téléphone commander l'ouverture de la porte et télécommander le relais 1 ou 2 à choix).

PASSOTEL 9 est disponible en version à encastrer ou en pose murale avec cuve saillie. La programmation des différents paramètres se fait par poste téléphonique.

PASSOTEL 9 dispose d'une fonction d'horloge intégrée.

CARACTERISTIQUES

Jusqu'à 1024 codes ou 512 badges (lecteur Dallas optionnel) pour activer le relais 1 ; 2 ou les deux.

Porte-étiquette démontable en aluminium ou vitre makrolon (rétro-éclairage optionnel).

Bouton d'appel : 1 (nous consulter pour les exécutions spéciales à plusieurs boutons)

Routage des appels vers 4 n° consécutifs sur le 1^{er} bouton (en cas d'absence ou d'occupation), et 2 n° sur les boutons supplémentaires (max. 68 boutons optionnels).

CARACTERISTIQUES (suite)

Clavier 12 touches permettant la composition du code de porte (précédé de la touche #), la composition des n° abrégés des résidents, ou la composition libre (fonction poste téléphonique, si la fonction est activée dans le registre de programmation correspondant).
Alimentation 220V./12V DC externe (optionnelle).

Télécommande de gâche par code MF (par défaut: 0=Relais 1, 2=Relais 2)

Programmation des paramètres à distance par téléphone DTMF

Réglage des niveau haut-parleur / micro par potentiomètres

Annonces vocales (10 messages) activés/inhibés individuellement.

Témoin lumineux d'appel en cours

2 Entrées contacts secs pour activer télécommande relais 1 et 2 (touches sortie, radar de porte, etc...)

Ecoute discrète

Fermeture de la face-avant par vis antivandales

DIMENSIONS

Face avant	280 x 120 x 4 mm
Cuve d'encastrement UP (incluse)	260 x 110 x 50 mm
Boîtier montage AP avec auvent	280 x 120 x 90 mm

Hauteur de montage standard **140 cm du sol fini à l'axe**



Passo/AP 1-9-120
(Option)



Passo/UP 1-9-120
(Inclus)



Passo/Auvent 1-9-120
(Option)